



## KP3000D-P

Disponible à partir de Février 2024

Le clavier KP3000D-P permet de commander et de programmer les systèmes MP3000. Il intègre un lecteur de proximité qui permet à l'utilisateur d'interagir de manière très simple et immédiate avec le système grâce à la reconnaissance d'un badge Mifare..

Le clavier est raccordé à la centrale par BUS, par lequel il peut être connecté en cascade, en étoile ou en mode mixte. Il est conçu pour la fixation sur des boîtiers à encastrer rectangulaires ou ronds.

### Il est équipé de :

- Écran 2 x 16 avec réglage du contraste et de la luminosité
- 9 LED de signalisation
- 7 touches de navigation menu
- 12 touches alphanumériques dont 3 pour la commande alarme d'incendie, de secours et de panique
- 2 points PriO (ENTRÉE/SORTIE) embarqués
- Buzzer avec niveau sonore réglable
- Lecteur de proximité Mifare pour clés modèle UDK70
- Protection ouverture et arrachement

### Caractéristiques

**Tension nominale d'alimentation** : 13,8 Vcc

**Tension de fonctionnement** : 10 à 14,5 Vcc

**Courant absorbé nominal (Équilibrage simple)** : Veille 24 mA (13,8 Vcc) / Rétro-éclairage moyen 87 mA (13,8 Vcc) / Rétro-éclairage max. 147 mA (13,8 Vcc)

**Courant max. fourni sur la borne PriO** : 40 mA

**Courant maximum fourni par la borne +V** : 100 mA

**Longueur maximale du BUS** : 500 m

**Dimensions (L x H x P)** : 151 x 125 x 29 mm

**Certification EN50131** : Degré 2 Classe II