




REF : EMN001

HAGER

Minuterie simple temporisation
[DETAILS DU PRODUIT](#) CODE EAN: 3250612339969

Les minuterie permettent de faire des économies d'énergie par une coupure automatique de l'éclairage en fin de temporisation (cage d'escalier. couloir. cave. garage. ...). Jusqu'à 10% d'économies d'énergie.

CARACTERISTIQUES

fonction	électronique
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture	0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs	0
mode de pose	Rail DIN
tension de commande 1	230 V
type de montage	Rail DIN
type de tension de commande 1	AC
fréquence de tension de commande 1	50 60 Hz
tension de commande 2	230 V
type de tension de commande 2	AC
fréquence de tension de commande 2	50 60 Hz
courant de commutation assigné	16 A
tension d'alimentation	230 V
type de tension d'alimentation	AC
retardement du déclenchement	0.5 10 min
largeur en nombre de modules	1
charge max. de lampe à incandescence	2300 W
contact à poussoir courant de lampe à effluves	100 mA
profondeur d'encastrement	64 mm
charge max. de lampe fluorescente	3600 VA
type de commutation	Circuit 3 et 4 conducteurs
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)	1000 VA
préavis d'extinction	Sans
fonction de courant de surcharge sélectionnable	NON
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)	1000 VA
réarmement	Réarmable
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)	16
puissance max. de commutation LED	400 W