







Solution idéale à appliquer sur des piliers à encombrement minimum

- Contrôle du mouvement par encodeur.
- Testé selon les paramètres fixés par les normes en vigueur.
- Pour des installations sur des portails avec pilier d'une largeur minime (à partir de 8 cm), même contre un mur ou une clôture, grâce à l'option avec bras droit à glissière.
- Possibilité de fonctionnement de secours en cas de panne de courant.
- Fiable et robuste grâce à l'irréversibilité du système.
- Système de déblocage par clé personnalisée.
- Disponible également en version réversible.

Dimensions (mm)



Dimensions application (mm)

BRAS ARTICULÉ	STYLO-BD		
OUVERTURE VANTAIL (°)	A	D	C Max.
90	90	450	0
90	90	450	180
90	130	450	180
120	170	450	0

BRAS DROIT	STYLO-BD		
OUVERTURE VANTAIL (°)	A	D	C Max.
90	90	400	200
90	230	300	180
135	230	300	0

Limites d'utilisation

MODÈLE	STYLO-ME - STYLO-RME		
Largeur max. vantail (m)	1,8	1,2	0,8
Poids max. vantail (Kg)	100	125	150
Ouverture max. vantail (°)	120 (avec bras STYLO-BD) - 135 (avec bras STYLO-BD)		

Caractéristiques techniques

MODÈLES	STYLO-ME	STYLO-RME
Degré de protection (IP)	54	54
Alimentation moteur (V)	24 DC	24 DC
Absorption (A)	5 max.	5 max.
Puissance (W)	48	48
Temps de manœuvre à 90° (s)	RÉGLABLE	RÉGLABLE
Intermittence/Fonctionnement (%)	SERVICE INTENSIF	SERVICE INTENSIF
Poussée (N)	100	100
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55

Code Description

Motoréducteurs 24 VDC testés selon les normes EN 12453 - EN 12445

001STYLO-ME Motoréducteur irréversible avec encodeur pour portails battants jusqu'à 1,8 m par vantail.



001STYLO-RME Motoréducteur réversible avec encodeur pour portails battants jusqu'à 1,8 m par vantail.



Armoires de commande pour motoréducteurs 24 VDC testés selon les normes EN 12453 - EN 12445

002ZL92 Armoire de commande pour portails à deux vantaux avec afficheur fonctions, autodiagnostic des dispositifs de sécurité et décodage radio incorporé.



Accessoires pour : 002ZL92

002LB90 Carte pour le branchement en cas de coupure de courant et pour la recharge des batteries.



Accessoires pour : 002LB90

3199PNP1212 Batterie de secours 12 V - 1,2 Ah.



3199PNP612 Batterie de secours 12 V - 7 Ah.



Accessoires

001STYLO-BS Bras de transmission articulé.



001STYLO-BD Bras droit de transmission et glissière avec butées mécaniques en ouverture.



001FR0616 Flexible de porte 50 cm + embouts.



Accessoires pour : 001STYLO-RME

001LOCK81 Serrure de verrouillage électrique à cylindre simple (intérieur).



001LOCK82 Serrure de verrouillage électrique à double cylindre (intérieur et extérieur).



REMARQUES :

002LB90 - Prévoir 2 batteries 3199PNP1212 ou 3199PNP612 (en option).

002LB90 - Pour 002ZL92 avec batteries 3199PNP1212, emplacement prévu à l'intérieur de l'armoire.