

Code	AC/DC	LED	T° (K)	Useful Lumen	
PU637WW	AC 230V / DC 350mA	7W	3000K	380 Lm	40°

F	N	D	E
 Montage dans le sol en encastré uniquement.	Alleen op de grond in inbouw monteren.	Nur für Einbau auf den Grund montieren.	Recessed floor mounting only.
 Etanche aux poussières. Etanche à l'immersion temporaire.	Volkomen beschermd tegen het stof. Beschermd tegen de gevolgen van een tijdelijke onderdompeling	Völlig gegen Staub geschützt. Geschützt gegen die Nachfolgen bei zeitweiligen Untertauchen.	Dust-tight. Watertight (immersible).
 Luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.	Verlichting met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.	Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.	Earth wire . Fixture equipped with primary insulation only.
 Homologation CE.	CE gekeurd.	CE Genehmigung.	Product in conformity CE.
 Diamètre de perçement pour insérer le luminaire. (105 mm)	Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (105 mm)	Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (105 mm)	Hole cut to insert luminaire (105 mm)
 Alimentation électronique incluse.	Electronische voeding inbegrepen	Elektronische Stromversorgung einbegriffen	Electronic power supply included
 Power LED's. Ne pas fixer le faisceau lumineux, aux risques d'abîmer les yeux.	Power LED's. Kijk niet in de lichtbundel, het risico van beschadiging van uw ogen bestaat.	Power-LED. Blicken Sie nicht direkt in den Lichtstrahl, das Risiko einer Beschädigung Ihrer Augen besteht.	Power LED,S. Do not stare into beam with eyes. Risk of damaging your eyes.
 Attention ! Risque d'électrocution. Extinction de la source électrique avant chaque manipulation.	Let op gevaar voor elektrocuteren. Afsluiten van de stroom voor iedere manipulatie.	Achtung Gefahr eines elektrischen Schlags. Stromquelle abschliessen bevor jede Manipulation.	Attention! Risk of electric shock. Switch off before any intervention on the luminaire.
 L'appareil doit être éliminé dans des centres de ramassage spécialisés.	Het toestel moet worden afgevoerd in een speciale collectie centra.	Das Gerät muss von einer speziellen Sammelstelle entsorgt werden.	Luminaire must be disposed in specialized collection center.
 A connecter à une alimentation Led en courant constant de 350mA DC.	Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 350mA DC.	Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 350mA DC.	Connect to a constant current Led power supply of 350mA DC.
 Nettoyer régulièrement avec un produit adapté pour éviter toute corrosion. Pas d'agent mordant ni matériau abrasif.	Regelmatig reinigen met een aangepast product om corrosie te voorkomen. Geen bijtend vloeistof of schurende materialen gebruiken.	Regelmäßig mit einem geeigneten Produkt reinigen um Korrosion zu vermeiden. Kein Beizmittel oder Schleifmittel verwenden.	Clean regulary with a suitable product to prevent corrosion. No mordant or abrasive material.

F	N	D	E
 - Toutes les sources de chaleurs (ampoules, transformateur, convertisseur, ...) doivent obligatoirement être suffisamment espacées et ventilées pour empêcher l'incendie. Veuillez nous contacter lors de cas particulier de montage. - Ce document doit être conservé pendant toute la durée de vie du produit. - Appareil d'éclairage : garantie 1 an. - Transformateurs, platines, ballasts, drivers : garantie 2 ans. - Le produit ne sera ni échangé, ni repris en cas d'erreur de montage. - INDIGO se reserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.	- Alle warmtebronnen (lampen, transformatoren, omvormers, ...) moeten voldoende worden geventileerd en op een voldoende afstand zijn om de brand te voorkomen. Neem contact met ons op in geval van speciale montage. - Dit document moet worden bewaard voor de hele levensduur van het product. - Armatuur : 1 jaar garantie. - Transformers, ballasten, drivers : 2 jaren garantie. - Het product wordt nog terug genomen, nog vervangen bij foutieve installatie. - INDIGO behoudt zich het recht om specificaties te wijzigen zonder voorafgaande	- Alle Wärmequellen (Lampen, Transformatoren, Umformer, ...) müssen ausreichend belüftet sein und einen genügenden Abstand haben um das Feuer zu verhindern. Bitte kontaktieren Sie uns bei einer speziellen Montage. - Dieses Dokument muss für die ganze Lebensdauer des Produkts aufbewahrt werden. - Leuchte : 1 Jahr Garantie. - Transformator, Ballast, driver : 2 Jahre Garantie. - Das Produkt wird weder zurückgenommen noch umgetauscht bei falscher Installation. - INDIGO behält das Recht für Spezifikationen, ohne vorherige Ankündigung, zu ändern.	- All heat source (bulbs, transformers ,converters ,...) are required to be sufficiently spaced and ventilated to prevent the fire. Please contact us in case of special installation. - This document must be kept for the all lifetime of the product. - Luminaire : 1 year warranty. - Transformers, ballasts, drivers : 2 years warranty. - The product can't be returned or exchanged following to installation error. - INDIGO reserve the right to modify specifications without prior notice.

F

Le luminaire doit être monté et installé par un professionnel et il sert uniquement à éclairer.

! Effectuer un drainage efficace et installer une couche de graviers de 20-30 cm d'épaisseur adaptés pour l'évacuation de l'eau. Les spots ne doivent pas être installés dans des creux ou renforcements afin qu'aucune eau stagnante ne puisse rester en contact avec le luminaire (y compris dans le boîtier d'encastrement). Mettre de la graisse sur les vis. Utiliser un câble souple caoutchouc type H05RN-F ou H07RN-F. Utiliser des boîtes de dérivation étanches pour raccorder plusieurs spots entre eux.

N

De armatuur moet worden gemonteerd en geïnstalleerd door vakmensen en dient alleen om te verlichten.

! Doe een efficiënte ontwatering en installeer een grintlaag van 20-30 cm dikte aangepast voor de evacuatie van water. De inbouwspots mogen niet in kuilen of uithollingen gemonteerd worden opdat er geen stilstaand water in contact met de armatuur blijft (aansluitkast met inbegrepen). Doe wat vet op de schroeven. Gebruik een flexibele rubberen kabel, type H05RN-F of H07RN-F. Gebruik waterdichte aansluitdozen voor verschillende inbouwspots samen aan te sluiten.

D

Die Leuchte darf nur von Fachleuten montiert und installiert werden und dient nur zur Beleuchtung.

! Führen Sie eine effiziente Entwässerung durch und installieren Sie eine Kiesschicht von 20-30 cm Dicke geeignet für die Evakuierung von Wasser. Die Einbauleuchten sollten nicht in Gruben oder Vertiefungen angebracht werden, so dass kein Wasser in Kontakt mit der Leuchte stehen bleibt (einschließlich der Anschlussdose). Geben Sie etwas Fett auf den Schrauben. Verwenden Sie ein flexibles Gummikabel H05RN-F oder H07RN-F. Verwenden Sie wasserdichte Anschlussdosen um mehreren Einbauleuchten miteinander zu verbinden.

E

The fixture should be assembled and installed by professionals and used only to illuminate.

! Perform efficient drainage and install a gravel layer of 20-30 cm of thickness adapted to the discharge of water. The spots should not be installed in pits or depressions so that no standing water remains in contact with the luminaire (including the junction box). Put some grease on the screws. Use a flexible rubber cable H05RN-F or H07RN-F. Use waterproof junction box to connect several spots between them.

