

## BOÎTIER DE FAÇADE LIGHTBOX +1 CC 10X38 UNI+N + T4 MM² - BEIGE

Code article 48937



### Fonction :

- Raccordement au réseau d'éclairage public
- Protection électrique du point lumineux

### Descriptif technique :

#### Caractéristiques du boîtier de protection électrique :

• **Dimensions** : H 269 x L 81 x P 93 mm.

#### • Caractéristiques techniques :

• Thermoplastique teinté dans la masse.

• IP 44 / IP 2X ouvert IK 08 Classe 2

• **Entrées de câbles** : Ø17 mm Max

• Joint passe-câble étanche.

#### • Equipement :

• 1 coupe-circuit 10x38+fusible 4A

• 1 borne de terre 4 mm² maxi.

### Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau d'éclairage public basse tension jusqu'à 440 V
- Produits installés en extérieur sur le domaine public ou privé en façade de bâtiment à proximité du point lumineux

### Norme(s) de référence :

• NF C 15-100

• NF C 17-200

## BOÎTIER DE FAÇADE LIGHTBOX +1 CC 10X38 UNI+N + T4 MM² - BEIGE

Code article 48937

### Données techniques :

| Libellé                     | Valeur                       | Normes                   |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|
| T° utilisation              | -25°C à + 40°C               |                          |
| Matière                     | Thermoplastique teinté masse | HN 60-E-02<br>HN 60-S-02 |
| Dimensions (mm)             | 269 x 81 x 93 mm             |                          |
| Poids (kg)                  | -                            |                          |
| Mode de pose                | montage mural                |                          |
| Capacité de raccordement    | cuivre câblé 1,5 à 10 mm²    |                          |
| Section de câble max. (mm²) | 10                           |                          |
| Classe de protection        | II                           |                          |
| Avec minuterie              | Non                          |                          |
| Application parafoudre      | Non                          |                          |
| Nombre de porte-fusible     | 1                            |                          |