

Interrupteur récepteur pour commande marche/arrêt d'un éclairage en lampe d'appoint

Tyxia 6610 ● réf. 6351376

— Bénéfices consommateurs

Pilotez à distance une lampe d'appoint
Allumez ou éteignez à distance une lampe difficile d'accès
Utilisez le aussi comme un interrupteur classique
Simulez votre présence en allumant une lampe à distance via l'application maison connectée Delta Dore

— Fonctions

Fixation sur le cordon de la lampe en remplacement ou en complément de l'ancien interrupteur
Commande en marche/arrêt tous types d'éclairage mobile à partir d'un ou plusieurs émetteurs radio (interrupteur ou télécommande)
Commande marche/arrêt en local via le bouton interrupteur
Signalisation visuelle avec cet équipement lors de la mise en marche ou arrêt de l'alarme (Si associé à un système d'alarme Delta Dore compatible)
Retour d'information de l'état de la lampe sur les émetteurs compatibles
Compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour un pilotage à distance via un smartphone, une tablette ou un assistant vocal



+ Installateur

Installation facilitée, grâce aux borniers à connexion rapide
Tenue à l'arrachement permettant un usage sécurisé
Produit universel pour une solution internationale
Compatibilité avec tous types d'éclairages (LED, fluo compacte, halogène...)

Caractéristiques techniques

récepteur Tyxia 6610 (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 77 Largeur du produit (mm) : 37 Profondeur du produit (mm) : 27	Lieu d'utilisation	Intérieur
Indice IP	40	Mode de pose	A poser
Type de sortie	Alimenté	Nombre de sorties	Alimenté=1
Information sur la sortie	Alimenté=230V / 0.5A	Type d'alimentation	Secteur
Type de bornier	Automatique	Nombre maximum d'émetteurs	16

Compatibilité des charges	Incandescent/Halogène 230V Fluocompact 230V LED 230V	Nombre maximum d'ampoules	Incandescent/Halogène 230V=6 Fluocompact 230V=6 LED 230V=6
Technologie de communication	X3D		

Enrichir l'installation

- TYDOM 1.0