



Be ahead



PERSEO



Control panels



Empowered by
U-LINK



Panneau de commande avec afficheur pour un ou deux opérateurs de 230 V utilisé sur les bornes de dissuasion de stationnement de type électromécanique ou hydraulique.

Il est en mesure de gérer quatre bornes de dissuasion en même temps (ou deux dans le cas des modèles Xpass 1200), possède des issues configurables et un connecteur pour un récepteur radio 433 MHz avec mémoire de 2048 codes en option.

PERSEO

Code	Ci	Nom	Description	
D113812 00002	2600139	PERSEO CBE 230.P SD	Centrale de commande avec U-Link, récepteur et circuit de chauffage (jusqu'à -40 °C) inclus pour bornes de dissuasion électromécaniques et hydrauliques. Peut gérer jusqu'à 4 bornes simultanément (ou au maximum 1 Xpass /330/1200 ou 2 XPASS B 275/800 EFO)	U-Link

Control panels



PERSEO CBE 230.P SD	
CARACTÉRISTIQUES DE BASE	
Puissance Maximale	350 W
Alimentation carte	220-230 V
Nbre Max Radiocommandes	2048
Programmation	Afficheur
Alimentation Accessoires	24V - 1A
CONFIGURATIONS DES ENTRÉES DE SÉCURITÉ	
Cellule photoélectrique	●
Stop	●
CONFIGURATIONS DES ENTRÉES DE COMMANDE	
Start	●
Open	●
Close	●
Entrée Paramétrable	●
SORTIES	
Feu clignotant	24V - 0,5A
AUX 1 paramétrable	24V - 0,5A
AUX 2 paramétrable	
AUX 3 paramétrable	
Serrure électrique	
Alarme	
Éclairage de courtoisie	
CONFIGURATIONS SORTIES	
Voyant Portail Ouvert	
Lumière Courtoisie	
Alarme Portail Ouvert	
Serrure Électrique Magnétique	
Entretien	●
Clignotant + Entretien	
Antieffraction	
État Portail	
Canal Radio Bistable	
Canal Radio Temporisé	
Intervention Cellule photoélectrique	●
Détection Obstacle (hydraulique uniquement)	●
Intervention Codeur	
Contact PDM actif	●
Barrière Fermée	
Barrière Ouverte	
Contact Stop Actif	●
Préclignotement	●
Blocage barrière	
Contact Open Actif	●
Contact Close Actif	●
Contact Start Actif	●
Contact FRAC	
Contact UPS	●
Contact Deuxième canal radio	●
borne haute	●
borne basse	●
Panne de courant	●
Sonnerie	●
Pressostat ECD en panne	●
Capteur FCC en panne	●
Avertisseur Sonore	
Lumière Zone	

Control panels



	PERSEO CBE 230.P SD
Feu clignotant	
Lumière Escaliers	
Serrure Électrique À Déclat	

Schéma de connexion

D113812 00002 - PERSEO CBE 230.P SD



