

Émetteur pile 2 voies radio pour commande d'éclairage, volet roulant ou scénario

Tyxia 2600 • réf.6351399



Dites-le à vos clients

- Ajoutez très simplement un nouveau point de commande, sans travaux
- Conservez le même modèle d'interrupteur que l'existant
- Lancez un scénario par un simple appui sur votre interrupteur (cinéma, dîner entre amis, veilleuse...)

Fonctions

- Commande au choix :
 - 1 à 2 voies d'éclairage marche/arrêt sur un interrupteur
 - 1 à 2 voies de variation d'éclairage sur un simple bouton poussoir
 - 1 voie de variation d'éclairage sur un double bouton poussoir
 - 1 voie volet roulant sur un interrupteur ou un double bouton poussoir
 - 1 à 2 voies volet roulant sur un simple bouton poussoir
 - 1 à 2 voies scénario (en fonction des moments de vie) sur un simple bouton poussoir
- Déclenchement des routines en association avec Tydom Home/Pro et Tywell Home/Pro



+ Installateur

- Raccordement sur tous types d'appareillages standards de toutes marques
- Recommandé dans les volumes 1/2/3 d'une salle d'eau
- Émetteur multifonction : éclairage, variation d'éclairage, volet roulant, automatisme ou scénario

Caractéristiques techniques

Émetteur Tyxia 2600 (x1)

Dimensions	H:41 L:36 P:8 mm	Mode de pose	encastré
Type d'entrée	- entrée commande interrupteur : simple bouton poussoir, double bouton poussoir, interrupteur montée/stop/descente, interrupteur simple allumage	Type d'alimentation	Piles

Type de bornier	automatique	Nombre maximum de voies automatisme	2
Nombre de récepteurs (Lien direct)	Illimité dans la limite de la portée radio de l'émetteur	Technologie de communication	X3D

Enrichir l'installation

- Tydom Home | Box maison connectée en ambiance - 6700116
- Tydom Pro | Box maison connectée en tableau électrique - 6700117
- Tywell Pro | Box modulaire pour gestion bioclimatique des occultants - 6702000