






Radiocommande au design élégant et raffiné

- Disponible dans les versions rolling code et code fixe.
- Autoapprentissage émetteur – émetteur.
- Autoapprentissage par les radiocommandes de la série TOP, TAM et TWIN.
- Compartiment batterie extractible pour un remplacement facile.
- Fonction multi-usages pour la version à code fixe.
- Sécurité accrue grâce au code dynamique pour la version rolling code.
- Configurable à distance via une passerelle ou de façon locale à travers CAME KEY.

Dimensions (mm)



806RV-0010
806RV-0020



001RE432M
001RE862M

Limites d'utilisation

MODÈLES	806TS-0230	806TS-0240	806TS-0250
Portée radio max. (m)	50 ÷ 150	50 ÷ 150	50 ÷ 150

Caractéristiques techniques

MODÈLES	806TS-0230	806TS-0240	806TS-0250
Combinaisons	4.294.967.896	16.777.216	4.294.967.896
Fréquence du signal radio (MHz)	433,92 - 868,35	-	433,92
Type de batteries	1 CR2032 Lithium	1 CR2032 Lithium	1 CR2032 Lithium
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Matériau	Polycarbonate - Zamak	Polycarbonate - Zamak	Polycarbonate - Zamak

Code Description

Émetteurs à double fréquence, 433,92 MHz et 868,35 MHz

806TS-0230 TTS44RKS - Émetteur rolling code double fréquence 4 canaux.
4 294 967 896 combinaisons.



Émetteurs 433,92 MHz

806TS-0240 TTS44FKS - Émetteur quatre canaux avec nouveau codage à code fixe à 433,92 MHz et fonction d'autoapprentissage pour les radiocommandes des séries TOP, TAM et TWIN.



806TS-0250 TTS44RKS - Émetteur rolling code quatre canaux à 433,92 MHz.
4 294 967 896 combinaisons.



Récepteurs à 433,92 MHz enfichables

001AF43S Carte radiofréquence à 433,92 MHz enfichable.



001AF43SR Carte radiofréquence enfichable à 433,92 MHz pour max. 25 émetteurs.



001AF43TW Carte radiofréquence à 433,92 MHz enfichable.



Récepteurs à 868,35 MHz enfichables pour : 806TS-0230

001AF868 Carte radiofréquence à 868,35 MHz enfichable.



001AF86SR Carte radiofréquence enfichable à 868,35 MHz pour max. 25 émetteurs.



Modules d'extérieur 24 VAC - DC

806RV-0010 RBE4024 - Module récepteur quatre canaux d'extérieur multiusages IP54, 24 V AC - DC pour mémoriser jusqu'à 3000 utilisateurs différents (codes), pour les séries TOP, TAM, ATOMO D, TWIN et TTS.



Modules d'extérieur 120 - 230 VAC

806RV-0020 RBE4230 - Module récepteur quatre canaux d'extérieur multiusages IP54, 120 - 230 V AC pour mémoriser jusqu'à 3000 utilisateurs différents (codes), pour les séries TOP, TAM, ATOMO D, TWIN et TTS.



Récepteurs radio 433,92 MHz d'extérieur 12 - 24 VAC - DC

001RE432M Récepteur externe bicanal à 433,92 MHz IP54 12 - 24 V AC - DC pour mémoriser jusqu'à 50 utilisateurs différents (codes), à codage TOP, TAM, ATOMO D, TWIN et TTS.



Récepteurs 868,35 MHz d'extérieur 12 - 24 VAC - DC pour : 806TS-0230

001RE862M Récepteur externe à 868,35 MHz bicanal IP54 12 - 24 V AC - DC pour mémoriser jusqu'à 50 utilisateurs différents (codes), à codage TOP, TAM, ATOMO D, TWIN et TTS.



Antenne 868,35 MHz pour : 001KLED - 001KLED24

001TOP-A862N Antenne accordée à 868,35 MHz.



Antenne 433,92 MHz pour : 001KLED - 001KLED24

001TOP-A433N Antenne accordée à 433,92 MHz.



Accessoires

001TOP-RG58 Câble pour branchement antenne.



Accessoires pour émetteurs

806XG-0020 Emballage 2 piles au lithium 3 VDC CR2032.



REMARQUES : Pour 806RV-0010 et 806RV-0020, utiliser 001AF43S ou 001AF868.