




REF : 666164

ABB INDUSTRIAL SOLUTIONS

CTX Cont j/n 20A 2NO230V~


DETAILS DU PRODUIT CODE EAN: 5413656661641

CARACTÉRISTIQUES Famille (2) : Contacteur-Contax Capacité de changement (A) : 20 A Combinaisons de contacts : 2NO Tension de la bobine (V) : 230 V CA/CC : CA Nombres des modules : 1 Emballage standard : 12 Agréments : VDE Normes : IEC 60947-4-1, EN 60947-4-1, IEC 61095, EN 61095 Tension d'isolation (Vac) : 400Vac Tension de fonctionnement (Vac) : 400Vac Pouvoir d'enclenchement à 220-230Vac 1-phase (A) : 100 A Pouvoir de déclenchement à 220-230Vac 1-phase (A) : 80 A Type de fusible GL pour la protection contre court-circuit : 20 A Pertes ohmiques par contact en In : 1.0 W Fréquence maximale de coupure AC1 / AC7a : 300/h Fréquence maximale de coupure AC3 / AC7b : 600/h Endurance mécanique : 1.000.000 commutations Endurance électrique AC1 / AC7a : 150000 Endurance électrique AC3 / AC7b : 150000 Vis : Pozidriv 1 Capacité de raccordement des bornes: min (mm²) : 1 x 1 mm² Circ contrôle magn. Plage de tension de contrôle : 85 - 110 pourcent x Vnom Circ contrôle magn. Fréquence de fonctionnement (Hz) : 50 ou 60Hz Circ contrôle magn. Plage temp de fonctionnement (C) : -25°C / +55°C Circ contrôle magn. Perte de puissance max de la bobine (2) : 8.0 VA / 5.0 W Circ contrôle magn. Perte de puissance max de la bobine : 3.2 VA / 1.2 W Circ contrôle magn. Retard d'allumage (ms) : 9 - 12 ms Circ contrôle magn. Retard d'extinction (ms) : 10 - 12 ms Circ contrôle magn. Vis : Pozidriv 1 Cap. de racc. bornes : max 1 x 10 mm² / 2 x 4 mm² Circ controle magn. Cap de racc des bornes: max (mm²) 1 x 1 mm² Circ controle magn. Cap de racc des bornes: min (mm²) 1 x 4 mm² ou 2 x 2.5 mm² EAN13 : 5413656661641

DIMENSIONS Poids : 0.2 kg

CARACTERISTIQUES

Courant nominal	20 A
Combinaison des contacts	2NO
Tension de la bobine	230 V
CA/CC	CA
Nombre de modules	1