

Récepteur radio 10 A pour commande Marche/Arrêt d'éclairage + minuterie

Tyxia 4811 • réf.6351107



Dites le à vos clients

- Commandez et temporez un circuit d'éclairage à partir d'un ou plusieurs émetteurs sans fil fixes ou mobiles
- Commandez automatiquement un aérateur de toilette ou salle de bain après une détection de présence supérieure à 80 secondes

Fonctions

- Commande en marche/arrêt d'un circuit d'éclairage à partir d'un ou plusieurs émetteur(s) radio mobile(s) ou fixe(s)
- Minuterie : temporisation de l'éclairage de 10 secondes à 1 heure ou spécifique sur détection de présence supérieure à 80 secondes (ex : commande d'un extracteur d'air)
- Fonction préavis d'extinction : un premier clignotement de l'éclairage, suivi d'un second informant l'utilisateur de l'extinction
- Compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour un pilotage à distance via un smartphone, une tablette ou un assistant vocal

+ Installateur

- Permet en un seul point la commande d'éclairage jusqu'à 1000 watt
- Possibilité d'ajouter une minuterie à un éclairage à partir d'un détecteur de mouvement ou d'un bouton poussoir filaire



Caractéristiques techniques

Récepteur Tyxia 4811 (x1)

Dimensions	H:50 L:47 P:33 mm	Mode de pose	encastré
Type d'entrée	- entrée commande interrupteur : interrupteur simple allumage, simple bouton poussoir	Type de sortie	- 1 sortie(s) : alimentée(s), jusqu'à 2300W cos phi=1 / 230V
Type d'alimentation	Secteur	Type de bornier	à vis
Nombre maximum d'émetteurs	16	Technologie de communication	X3D

Enrichir l'installation

- Tydom Home | Box maison connectée en ambiance - 6700116
- Tydom Pro | Box maison connectée en tableau électrique - 6700117
- Tywell Pro | Box modulaire pour gestion bioclimatique des occultants - 6702000