




REF : 1722/88

URMET

**Moniteur Miro supplémentaire pour Mini Note
2**

DETAILS DU PRODUIT CODE EAN: 8021156058938

MONITEUR + ÉTRIER DE FIXATION : - Caractéristiques identiques au moniteur du kit.. - Raccordement en bus 2 fils. - Maximum 3 moniteurs supplémentaires par appartement. - Mains-libres en ABS blanc finition brillante. - Ecran LCD couleur 4,3" (11 cm). - Étrier métal fourni pour fixation murale avec ajustement de la verticalité. - Entraxe de fixation 60 mm adapté aux boîtes rondes Placo. - Pose en saillie. - Réglage du niveau de la sonnerie + coupure avec signalisation. - Réglage de luminosité, contraste, couleur. - 5 mélodies au choix pour l'appel depuis la plaque de rue ou l'intercommunication. - 2 commandes d'accès : ouverture de la porte, ouverture du portail motorisé. - 2 commandes sur contacts secs pour branchement d'un émetteur radio Yokis E2BPP: pour éclairage, volets roulants, scénarios de départ ou d'arrivée. - 2 touches d'intercommunication vers d'autres moniteurs. - 1 touche de fonction vidéosurveillance permettant d'afficher les images provenant de la plaque de rue. - 1 voyant de fonction : mode programmation activé. - 1 sortie pour sonnerie supplémentaire ou carillon sans fil 43410 et 43305. - Dimensions (HxLxP) : 130 x 160 x 26 mm.

CARACTERISTIQUES

couleur Blanc
technique d'installation 2-fils intégral