REF : S520263

SCHNEIDER ELECTRIC

Odace, va-et-vient lumineux Blanc 10 A à vis LED orange 1,5 mA local. ou temoin

CODE EAN: 3606480318092

DETAILS DU PRODUIT

Incarnation réelle d'une finition raffinée et d'une ligne moderne. cet interrupteur va-et-vient 10 A 250 V de la gamme Odace de Schneider Electric s'adapte avec chic aux intérieurs sobres et élégants Commande d'éclairage simple au design réussi. elle s'accommode à tous les intérieurs soignés : l'alliance du cercle et du carré fait de lui un véritable objet de décoration dans la maison Sa fonction interrupteur marche/arrêt offre une grande simplicité d'utilisation Ce va-et-vient lumineux blanc est encastré Il s'installe très rapidement grâce à une fixation par vis dans le câblage de l'installation Il vous garantit une connexion simple et rapide Interrupteur lumineux avec LED orange. il sert de témoin pour savoir si la lumière est allumée ou éteinte. faisant lui un accessoire pratique au quotidien

CARACTERISTIQUES

composition	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
calibre/courant nominal assigné (In)	10.0 A
type de commande	Bascule/bouton
bouton-poussoir	Non
Contact de report	Non
sans halogène	Oui
mode de pose	Encastré
couleur	Blanc
nombre de bascules d'actionnement	1.0
matériau	Plastique
traitement de surface	Non traité
type de montage	Encastré
interrupteur à bouton-poussoir	Non
traitement de la surface	Non traité
voyant	Oui
type de fixation	Fixation à vis
largeur d'appareil	71.0 mm
hauteur d'appareil	71.0 mm
profondeur d'appareil	33.6 mm
qualité du matériau	Thermoplastique
zone de texte/surface d'inscription	Non
adapté à la classe de protection (IP)	IP21
tension nominale	250.0 V
type de connexion	Borne à ficher
type de commutation	Va-et-vient
profondeur d'encastrement	18.75 mm
finition de la surface	Brillant
fonction d'éclairage	Contrôle et orientation
nombre de modules (construction modulaire)	0.0
numéro RAL (équivalent)	9003.0
assemblage	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type d'éclairage	LED interchangeable
courant de commutation pour lampes fluorescentes	10.0 AX
indice de protection contre les chocs (IK)	IK04
avec cadre/support de montage	Oui
Interrupteur de machine à laver	Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement	18.95 mm
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
possible support IFTTT	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
type de raccordement	Borne à ficher
compatible IFTTT	Non
Résistance aux chocs	IK04