REF : S530214

SCHNEIDER ELECTRIC

Odace, double va-et-vient Alu, à vis, connexion rapide

CODE EAN: 3606480391422

DETAILS DU PRODUIT

Plus qu'une commande d'éclairage double. cet interrupteur va-et-vient Odace de Schneider Electric est un véritable objet de décoration dans la maison Grâce à sa couleur aluminium et son design raffiné. il convient parfaitement aux intérieurs alliant sobriété et délicatesse Pour toutes les pièces et pour toute la famille. il résiste aux chocs pour une garantie de tenir dans le temps Grâce à son design unique et exclusif fait de cercle et de carré. il apporte une touche innovante Il est aussi accessible à tous Entre sécurité et confort quotidien. ce va-et-vient assure une pleine satisfaction de vos clients Facile à installer. il sera fixé par vis en toute simplicité. directement dans le câblage et sans modification Entre modernité et pureté. ce double interrupteur à la ligne épurée s'adaptera à toutes les pièces avec élégance

CARACTERISTIQUES

composition	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
calibre/courant nominal assigné (In)	10.0 A
type de commande	Bascule/bouton
bouton-poussoir	Non
Contact de report	Non
sans halogène	Oui
mode de pose	Encastré
couleur	Aluminium
nombre de bascules d'actionnement	2.0
matériau	Plastique
traitement de surface	Laqué / peint
interrupteur à bouton-poussoir	Non
type de montage	Encastré
traitement de la surface	Laqué / peint
voyant	Optionnel
type de fixation	Fixation à vis
largeur d'appareil	71.0 mm
hauteur d'appareil	71.0 mm
profondeur d'appareil	33.6 mm
qualité du matériau	Thermoplastique
zone de texte/surface d'inscription	Non
adapté à la classe de protection (IP)	IP21
tension nominale	250.0 V
type de connexion	Borne à ficher
type de commutation	Va-et-vient
finition de la surface	Brillant
profondeur d'encastrement	18.75 mm
fonction d'éclairage	Contrôle et orientation
nombre de modules (construction modulaire)	0.0
assemblage	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type d'éclairage	LED interchangeable
indice de protection contre les chocs (IK)	IK04
courant de commutation pour lampes fluorescentes	10.0 AX
avec cadre/support de montage	Oui
Interrupteur de machine à laver	Non
compatible avec Apple HomeKit	Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement	18.95 mm
compatible avec Google Assistant	Non
possible support IFTTT	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
type de raccordement	Borne à ficher
compatible IFTTT	Non
Résistance aux chocs	IK04