



WE122



## Prise double 2P+T 16A 250V SansVis Essensya Pure

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 16 A |
|-------------------------|------|

#### Tension

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Tension nominale | 250 - 250 V |
|------------------|-------------|

#### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Matière

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Couleur    | Pure               |
| Code RAL   | 9010               |
| Finition   | Brillant           |
| Matériau   | Polycarbonate (PC) |
| Traitement | Non traité         |

#### Dimensions

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Hauteur                              | 70,50 mm |
| Largeur                              | 146 mm   |
| Nombre d'unités                      | 2        |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 40 mm    |

#### Installation, montage

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Montage sur | Encastré, En saillie |
|-------------|----------------------|

#### Connectivité

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

#### Équipement

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Type de connecteur/prise de courant                | Norme française NF |
| Insert central rotatif                             | Non                |
| Avec couvercle à charnière                         | Non                |
| Avec broche ronde de protection de mise à la terre | Oui                |
| Avec lampe de signalisation                        | Non                |

#### Accessoires

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |
|--------------------------------|-----|

#### Sécurité

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Avec protection renforcée des contacts | Non |
|----------------------------------------|-----|

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Résistance aux chocs IK      | IK07             |
| Classe de protection (IP)    | IP21D            |
| <b>Fonctions</b>             |                  |
| Avec éclairage d'orientation | Non              |
| <b>Textes</b>                |                  |
| Impression                   | Sans inscription |
| Housse                       | Sans couvercle   |
| Protection                   | Sans protection  |
| Gammes compatibles           | Hager essensya   |