



KXA35L



Borne de passage-phase, 35mm², 400V/125A, connection à vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 125 A

Dimensions

Hauteur 51,50 mm

Largeur 58 mm

Profondeur 16 mm

Installation, montage

Montage Rail DIN

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 35 mm² max.

Section de raccordement en câble rigide 50 mm² max.

Matière

Couleur Gris

Matière Polyamide (PA)

Connectivité

Type de raccordement Borne à vis