

Récepteur radio pour chaudière ou pompe à chaleur réversible

RF 6450 ● réf. 6050568

— Fonctions

Récepteur de commande générale marche arrêt et change over pour installation multizone.

Compatible avec les thermostats Tybox 5100 et Tybox 5200.

Commande l'arrêt de la pompe à chaleur réversible lorsqu'aucune zone est en demande de chauffage ou climatisation.



Caractéristiques techniques

Récepteur RF 6450 (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 102 Largeur du produit (mm) : 54 Profondeur du produit (mm) : 25	Mode de pose	Saillie A visser A coller
Type de bornier	A vis	Nombre d'entrées	Alimentation=1
Type d'entrée	Alimentation	Nombre de sorties	Change Over=1 Marche/Arrêt Général=1
Type de sortie	Change Over Marche/Arrêt Général	Caractéristiques Sorties	Marche/Arrêt Général=Contact sec NO
Information sur la sortie	Change Over=5A/230V Marche/Arrêt Général=5A/230V	Type d'alimentation	Secteur
Lieu d'utilisation	Intérieur	Technologie de communication	X3D