MISTRAL 2
ASPIRATION CENTRALISÉE

> KIT FLEXIBLE RÉTRACTABLE

KIT FLEXIBLE RÉTRACTABLE	
Références	Désignation
OS18ASP38	Kit flexible rétractable 9 m
OS18ASP39	Kit flexible rétractable 12 m
OS18ASP40	Flexible 9 m radio, support ABS, jeu de 4 brosses, canne télescopique métal
OS18ASP41	Flexible 9 m radio + tête 360°
OS18ASP42	Flexible 9 m radio + tête 360°, support ABS

> KIT D'INSTALLATION



OS18ASP22 Flexible 10 m radio, support ABS, jeu de 4 brosses, canne télescopique métal





MISTRAL 2
ASPIRATION CENTRALISÉE

> KIT FLEXIBLE RÉTRACTABLE

KIT FLEXIBLE RÉTRACTABLE	
Références	Désignation
OS18ASP38	Kit flexible rétractable 9 m
OS18ASP39	Kit flexible rétractable 12 m
OS18ASP40	Poignée standard + 4 brosses pour flexible rétractable
OS18ASP41	Poignée radio avec récepteur + 4 brosses pour flexible rétractable
OS18ASP42	Poignée radio + 4 brosses pour flexible rétractable (quand 1 OS18ASP41 est déjà prévu sur la même installation)









Composition des kits flexibles :

OS18ASP38
- 1 flexible de 9 m
- 2 coudes 45°
- 1 prise
- 2 coudes 22°
- 1 contre prise
- 12,5 m de fil BV
- 3 coudes 90°
- 7 barres de PVC
- 6 manchons de 1,5 m
- 6 colliers

OS18ASP39
- 1 flexible de 12 m
- 15 m de fil BV
- 1 prise
- 9 barres de PVC de 1,5 m
- 1 contre prise
- 2 coudes 45°
- 3 coudes 90°
- 2 coudes 22°
- 8 manchons
- colle
- 8 colliers

> KIT D'INSTALLATION

COMPOSITION KIT D'INSTALLATION				
Références	OS18ASP33	OS18ASP17	OS18ASP18	OS18ASP34
Désignation	Kit installation 3 prises*	Kit installation 4 prises*	Kit installation 5 prises*	Kit installation 6 prises*
Surface habitable	100 m²	180 m²	250 m²	320 m²
Prise de service à contacts	1	1	1	1
Prise PVC porte carrée (blanche)	2	3	4	5
Contre prise pour prise	2	3	4	5
Coude court	2	3	4	5
T 90° long F/F	6	9	12	15
Coude 45° F/F	4	6	8	8
Manchon 2''	10	15	20	22
Collier	6	10	15	18
PVC antistatique barre de 1,50 m	10	15	20	24
Colle 60 ml	1	1	1	1
Câble basse tension (ml)	18	22,50	30	40













*** Dans le nombre de prises indiquées, la prise de service est incluse**