

**2719W****POSTE AUDIO MINI 5 BOUTONS, SIMPLEBUS1 ET 2**

Poste intérieur Mini audio avec combiné appel électronique. Il permet le réglage du volume d'appel, de la coupure sonnerie et du secret de conversation. Il permet également la gestion de l'appel porte palière, la répétition d'appel, l'envoi d'une signalisation d'alarme, l'appel au standard principal, standard secondaire et d'effectuer l'appel intercommunicant. Il dispose d'une série de boutons ouvre-porte et de 4 autres boutons prévus pour une fonction d'intercommunication ou pour des usages divers (1 des boutons peut être libéré par contact F/N.O). Avec une led pour signalisations diverses (occupé, fonction docteur). Le poste intérieur intègre un DIP switch à 8 positions pour la selection du code d'appel désiré. Il dispose également d'un selecteur pour définir le type d'installation Simplebus 1 ou Simplebus 2. Fourni avec borne art. 1214/2C. Dimensions : 105x191x28 mm.

AWARDSDESIGN
MILANO



2719W

POSTE AUDIO MINI 5 BOUTONS, SIMPLEBUS1 ET 2

DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	190
Largeur (mm)	105
Profondeur (mm)	28
Couleur du produit	Blanc
Matériaux de construction	Plastique
Poids du produit (g)	260
Montage en saillie	Oui
Montage sur base de table	Oui

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Bornes	L L CFP CFP
Boutons totaux (n°)	5
Signalisation LED (n°)	1

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Température de fonctionnement (°C)	5 ÷ 40
------------------------------------	--------

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Appel intercommunicant sélectif	Oui
Appel de panique	Oui
Ouverture automatique	Oui
Fonction appel standard	Oui
Fonction appel palier	Oui
Fonction contrôle actionneur	Oui
Fonction intercommunicant	Oui
Fonction privacy	Oui
Fonction bouton ouvre-porte	Oui
Réglage volume haut-parleur	Oui
Réglage volume microphone	Oui



2719W

POSTE AUDIO MINI 5 BOUTONS, SIMPLEBUS1 ET 2

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Réglage volume sonnerie	Oui
Signalisation acoustique	Oui
Signaux visuelles	Oui
Système audio	Oui
Système audio Simplebus 1	Oui
Système audio Simplebus 2	Oui
Système audio/vidéo Simplebus 2	Oui
Sonnerie électronique	Oui
Sonnerie personnalisable	Oui



2719W

POSTE AUDIO MINI 5 BOUTONS, SIMPLEBUS1 ET 2

ACCESSOIRES



2742W BASE DE TABLE POUR POSTES AUDIO MINI AVEC COMBINÉ

Base de table permettant de transformer les postes intérieurs Mini audio avec combiné en modèle de table. Elle est équipée de 1.5 m de câble et d'une borne de raccordement.