

PERLA AUDIO (EX-BIANCA AUDIO)

Interphones mains libres pour
systèmes X1 et XIP



PLUS

- Ouvre-porte
- Audio mains libres
- Deux touches d'activation des fonctions auxiliaires/appel concierge
- Touches de réglage/désactivation du volume de la sonnerie avec signal lumineux en cas de désactivation
- 2 appels Intercom
- Mélodies programmables en fonction du type d'appel



PEC BI (EX-BIANCA AUDIO) 60540010 (EX- 001CS1BNCO)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLES	PEC BI
Dimensions (mm)	110 x 170 x 31
Alimentation par BUS (V)	15 - 20 DC
Absorption par BUS (mA)	80
Absorption en mode veille (mA)	<1
Température de fonctionnement (°C)	+5 ÷ +40
Degré de protection (IP)	30
Couleur	Blanc

ARTICLE - CODE DESCRIPTION

PEC BI
60540010

Interphone mains libres, 2 touches AUX programmables et coloris blanc.

Interphone mural caractérisé par 2 touches principales permettant l'ouverture de la porte et l'activation de la communication et par une bague centrale pour la gestion de 2 commandes auxiliaires et de 2 appels Intercom. Doté de boutons de réglage/désactivation de la sonnerie. Fourni avec un étrier pour la pose en applique murale sur boîtier 503 (vertical) et sur boîtier rond Ø 60 mm. Compatible avec les systèmes X1 et XIP.

