




WXF010



## Permutateur gallery 2 modules

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 10 A |
|-------------------------|------|

#### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Matière

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Couleur    | Pure               |
| Code RAL   | 7011               |
| Finition   | Mat                |
| Matériau   | Polycarbonate (PC) |
| Traitement | Non traité         |

#### Identification

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Élément de base avec plaque d'adaptateur | Mécanisme |
|------------------------------------------|-----------|

#### Connectivité

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Clipsé, Sans vis |
|-----------------|------------------|

#### Commandes et indicateurs

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de touches | 1 |
|-------------------|---|

#### Dimensions

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Profondeur de montage                | 40 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 40 mm |

#### Sécurité

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Classe de protection (IP) | IP21 |
| Résistance aux chocs IK   | IK05 |

#### Raccordement

|                  |         |
|------------------|---------|
| Type de contacts | 2 voies |
|------------------|---------|

#### Textes

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Éclairage           | Pour éclairage avec module à LED |
| Type de commutation | Permutateur                      |