



2638

COMBINÉ AUDIO STYLE SYSTÈME SIMPLEBUS 2



Combiné audio avec appel électronique, réglage du volume d'appel, secret de conversation, coupure sonnerie, bouton ouvre-porte et bouton supplémentaire pour appel HP-micro ou libre (NO-NF). Le second bouton, par jumper de sélection, peut être utilisé pour la commande de l'actionneur art. 1256. Il permet la gestion de l'appel porte palière et la répétition de l'appel. Avec dipswitches à 8 positions pour la sélection du code d'appel désiré. Pas de possibilité d'ajouter des boutons ou des leds supplémentaires. Dimensions: 95x215x58 mm.



2638

COMBINÉ AUDIO STYLE SYSTÈME SIMPLEBUS 2

DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	215
Largeur (mm)	95
Profondeur (mm)	58
Matériaux de construction	Plastique
Poids du produit (g)	0.42
Montage en saillie	Oui
Montage sur base de table	Oui

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension d'alimentation	22÷28VDC
------------------------	----------

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Bornes	L L CFP CFP C3 P3 S- S+
Boutons totaux (n°)	2

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Indice de protection IP	IP30
Température de fonctionnement (°C)	-5 ÷ 40

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Absorption maximum de courant (mA)	200
Consommation minimale (mA)	1
Fonction appel standard	Oui
Fonction appel palier	Oui
Fonction contrôle actionneur	Oui
Fonction conversation privacy	Oui
Fonction privacy	Oui
Fonction bouton ouvre-porte	Oui
Réglage volume haut-parleur	Oui
Réglage volume microphone	Oui



2638

COMBINÉ AUDIO STYLE SYSTÈME SIMPLEBUS 2

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Réglage volume sonnerie	Oui
Répétition d'appel	Oui
Système audio	Oui
Système audio Simplebus 2	Oui
Système audio/vidéo Simplebus 2	Oui
Sonnerie électronique	Oui



2638

COMBINÉ AUDIO STYLE SYSTÈME SIMPLEBUS 2

ACCESSOIRES



2642W/28 SUPPORT DE TABLE 32 BORNES POUR COMBINÉ AUDIO STYLE BLANC

Support de table blanc, permet de transformer en pose sur table tous les combinés audio de la série Style. Avec 1,5 m de câble blanc et une boîte de liaison équipée de 32 bornes pour la connexion. Dimensions 84x189x32 mm.



2642W/16 SUPPORT DE TABLE 16 BORNES POUR COMBINÉ AUDIO STYLE BLANC

Support de table blanc, permet de transformer en pose sur table tous les combinés audio de la série Style. Avec 1,5 m de câble blanc et une boîte de liaison équipée de 16 bornes pour la connexion. Dimensions 84x189x32 mm.



2600/5 ACCESSOIRE - COQUE DE FINITION ROUGE STYLE ÉLÉGANCE

Coque de finition pour combiné audio Style version Élégance, couleur Rouge



2600/4 ACCESSOIRE - COQUE DE FINITION ORANGE STYLE ÉLÉGANCE

Coque de finition pour combiné audio Style version Élégance, couleur Orange



2600/3 COQUE DE FINITION NOIR STYLE ELEGANCE

Coque de finition pour combiné audio Style version Élégance, couleur Noire



2600/2 ACCESSOIRE - COQUE DE FINITION VERT STYLE ÉLÉGANCE

Coque de finition pour combiné audio Style version Élégance, couleur Verte



2638

COMBINÉ AUDIO STYLE SYSTÈME SIMPLEBUS 2

ACCESSOIRES



2600/1

ACCESSOIRE - COQUE DE FINITION BLEU STYLE ÉLÉGANCE

Coque de finition pour combiné audio Style version Élégance Bleu



1627B

ACCESSOIRE - 1 VOYANT SUPPL. POUR INTERPHONE STYLE NOIR

Led bleue à insérer dans la base du combiné parlophonique. Elle occupe la place d'un élément. Fonctionnement 12-24V CA-DC..



1627

ACCESSOIRE - VOYANT SUPPLÉMENTAIRE POUR COMBINÉ STYLE

Led bleue à insérer dans la base du combiné audio. Elle occupe la place d'un emplacement BP. Fonctionnement 12-24V CA-DC.



1626

BOUTON SUPPLÉMENTAIRE POUR COMBINÉ STYLE

Bouton à insérer dans la base du combiné audio. Il occupe la place d'un emplacement BP.



1214/2C

BORNE DE DÉRIVATION DE SIGNAL VIDÉO COULEUR

Borne de dérivation de signal vidéo. La borne doit être montée dans la colonne pour se dériver vers les étriers vidéo ou les combinés audio. Elle est livrée avec les étriers des moniteurs. Dimensions: 20 x 20 x 25 mm .