



# FICHE TECHNIQUE

## Pack incendie type 4 radio

x  
x  
x

Réf. 800475

### Réf. 800470

La 800470 est une centrale radio autonome de type 4, fonctionnant sur piles. Ces centrales peuvent être configurées en mode maître ou en mode périphérique (esclave), et chaque unité peut être appairée avec jusqu'à 32 périphériques.



### Réf. 800473

Le modèle 800473 est une sirène d'alarme de type 4 radio, compatible avec les dispositifs d'alerte PPMS. Elle émet un flash blanc lors de l'activation d'un déclencheur type 4 (T4) «800470» et un flash bleu en cas de déclenchement d'une alerte PPMS «800480». À la fois esthétiques et discrets, ces diffuseurs sont spécialement conçus pour une intégration harmonieuse dans les établissements recevant du public (ERP) ainsi que dans ceux accueillant des travailleurs (ERT).

Le pack comprend :

1 x 800470



1 x 800471



1 x 800473

x  
x  
x

### Réf. 800471

Le 800471 est un Déclencheur Manuel (DM) d'alarme type 4 radio. Il s'apparie avec les centrales d'alarme type 4 800470. Esthétique et discret, il convient aux établissements recevant du public (ERP) et ceux recevant des travailleurs (ERT). Grâce à sa faible saillie, le DM ne nécessite pas d'encastrement.

*Attention : la nouvelle gamme radio Type 4  
n'est pas compatible avec l'ancienne gamme radio.*



# FICHE TECHNIQUE

## Pack incendie type 4 radio

**Réf. 800475**

### CARACTÉRISTIQUES - RÉF 800470

- Sons :
  - Type 4 : Afnor NF S32001
  - Alarme PPMS. Lumineux
  - Flash blanc fréquence : 1 Hz
  - Flash bleu fréquence : 1 Hz
- Alimentation et autonomie :
  - 2 piles lithium AA (3300 mAh) ;
  - 3 ans d'autonomie (avec surveillance toutes les 20 h et 1 h d'alarme par an).
- Fréquence : 863-870 MHz
- Portée : 2000 m en champ libre
- Température de fonctionnement : -10°C à + 55°C ;
- Température de stockage : -20°C à + 65°C.
- Humidité relative < 95% (sans condensation)
- Indice de protection : IP30, IK06
- Matière, couleur ABS, rouge et noir
- Dimensions : L.120 mm x H.220 mm x P.50 mm
- Entraxes de fixation : L.86 mm x H.160 mm
- Poids : avec piles : 386 g ; sans piles : 356 g
- Appairage 32 périphériques maximum
- Utilisation en intérieur



*Attention : la nouvelle gamme radio Type 4  
n'est pas compatible avec l'ancienne gamme radio.*



# FICHE TECHNIQUE

## Pack incendie type 4 radio

x  
x  
x

**Réf. 800475**

### CARACTÉRISTIQUES - RÉF 800473

- Alimentation et autonomie :  
2 piles lithium AA (3300 mAh)  
3 ans d'autonomie (avec surveillance toutes les 20 h et 1 h d'alarme par an)
- Fréquence : 863-870 MHz
- Portée : 2000 m en champ libre
- Température de fonctionnement : -10°C à + 55°C
- Température de stockage : -20°C à + 65°C
- Humidité relative < 95% (sans condensation)
- Indice de protection : IP30, IK06
- Matière, couleur ABS, blanc
- Dimensions : Ø110 mm x H.67 mm avec socle, H.49 mm sans socle
- Entraxe de fixation : 44 mm
- Poids : avec piles : 191 g ; sans piles : 161 g.
- Utilisation en intérieur



### CARACTÉRISTIQUES - RÉF 800471

- Alimentation et autonomie :  
2 piles lithium AA (3300 mAh)  
3 ans d'autonomie (avec surveillance toutes les 20 h et 1 h d'alarme par an)
- Fréquence : 863-870 MHz
- Portée : 2000 m en champ libre
- Température de fonctionnement : -10°C à + 55°C
- Température de stockage : -20°C à + 65°C.
- Humidité relative < 95% (sans condensation)
- Indice de protection : IP30, IK06
- Matière, couleur ABS, rouge et noir
- Dimensions : 90 x H.85 x P.37,5 mm (P 42,5 mm avec volet)
- Entraxe fixation : 58 mm ± 3 mm
- Poids : avec piles : 141 g ; sans piles : 111 g
- Utilisation en intérieur



### PRODUITS COMPATIBLES SUPPLÉMENTAIRES

- 800474 : Diffuseur lumineux T4/PPMS radio
- 800472 : Diffuseur sonore et lumineux T4/PPMS radio

*Attention : la nouvelle gamme radio Type 4  
n'est pas compatible avec l'ancienne gamme radio.*

x  
x  
x



# FICHE TECHNIQUE

## Pack incendie type 4 radio

x  
x  
x

Réf. 800475

### SYNOPTIQUE DE PRINCIPE

#### 800471 Declencheur manuel



#### 800470 alarme type 4



#### 800472 - 800473 - 800474 Sirène et/ou flash type 4 et PPMS

x  
x  
x

*Attention : la nouvelle gamme radio Type 4  
n'est pas compatible avec l'ancienne gamme radio.*