

1133/301

RÉF. 1133/301

Nbre de touches : 1

Encastrable et évolutif, il peut-être complété avec différents modules.

LE POSTE

• Poste électronique 1133/1 pour installation 5 fils (4 + N).
• Base en ABS blanc finition satinée pour fixation murale (chevilles et vis fournies).
• Nombreux points de fixation permettant un ajustement de la verticalité et correspondant avec ceux des anciens postes URMET.
• Grand volume intérieur acceptant de multiples accessoires.
• Combiné en ABS blanc finition satinée équipé du haut-parleur d'écoute et de sonnerie ainsi que du micro. Il est relié à la base par un cordon spiralé connectable par prise RJ.
• Une touche d'ouverture de porte en ABS blanc finition lisse.
• Câblage nécessitant 2 fils supplémentaires par touche de service.
• Une touche supplémentaire en ABS blanc finition lisse (contact à fermeture libre de potentiel 2A/24V max).
• Deux emplacements disponibles pour ajout de touches supplémentaires.
• Dimensions (HxLxP) : 236 x 101 x 65mm.

LA PLAQUE D'APPEL

• Module d'appel extérieur série Sinthesi composé de :
• Un module pour micro-hp avec touche d'appel et porte-étiquette rétro-éclairés par leds vertes. Façade en aluminium anodisé naturel. 1145/21 ou 1145/22 suivant le modèle.
• Un micro-hp 5 fils 1145/500 avec réglages audio.
• Un boîtier d'encastrement 1145/51 pour 1 module.
• Un cadre de finition en aluminium anodisé naturel 1145/61 avec support de module.
• Dimensions : façade (HxLxP) : 119 x 125 x 15 mm / encastrement (HxLxP) : 114 x 118 x 45 mm.
Accessoires de pose (non fournis) :
• Visière anti-pluie 1 module réf. 1145/611.
• Boîtier visière saillie 1 module réf. 1145/311.

L'ALIMENTATION

• Transformateur 9000/230 230V/12V-1,1A
• Boîtier modulaire rail DIN 3 modules
• Protection électronique par PTC

Accessoires :

- Kit pour pose sur table : réf. 1133/50.
- Lot de 10 touches supplémentaires avec contacts : réf. 1133/55
- Poste supplémentaire Atlantico réf. : 1133/1.
- Sonnerie supplémentaire réf. : 9854/54.
- Modules Sinthesi à touches, contrôle d'accés, etc ...

Argumentaire Installateur :

2 fils supplémentaires par touche de service.
• Nombreux points de fixation permettant un ajustement de la verticalité et correspondant avec ceux des anciens postes URMET.
• Grand volume intérieur acceptant de multiples accessoires.
• Deux emplacements disponibles pour ajout de touches supplémentaires.

Dans le souci permanent de l'amélioration de ses produits, la société URMET-FRANCE-CAPTIV se réserve le droit de modifier, sans préavis, les informations contenues dans ce document. Photos non contractuelles

1/13, rue Edouard Branly - ZI La Garenne - 93605 Aulnay-sous-Bois Cedex
Tél. : 01 48 19 84 00 - Fax : 01 48 68 47 26 - E-mail : info@urmet-captiv.fr
www.urmet-captiv.fr

Kit audio Sinthesi 5 fils

Domaine d'activité :
Interphonie

Technologies :
5 Fils

1/13, rue Edouard Branly - ZI La Garenne - 93605 Aulnay-sous-Bois Cedex
Tél. : 01 48 19 84 00 - Fax : 01 48 68 47 26 - E-mail : info@urmet-captiv.fr
www.urmet-captiv.fr